



Elektroniczny zamek cyfrowy LOCKDATA (zbliżeniowa)



Przeznaczenie:

- urządzenie elektroniczne do kontroli dostępu pomieszczeń wymagających ochrony przed osobami niepowołanymi. Wstęp jest możliwy tylko dla osób posiadających właściwe karty lub znających kody dostępu zamka cyfrowego
- stosowany do kontroli wejść do magazynów, pomieszczeń kasowych, laboratoryjnych, pomieszczeń zarządzania i sterowania procesami technologicznymi, serwerów sieciowych, archiwów itp.
- istnieje możliwość wykorzystania tych samych kart zbliżeniowych do rejestracji czasu pracy i systemów kontroli dostępu produkowanych przez HSK Data Ltd.
- do samodzielnego montażu przez użytkownika

Obsługiwane funkcje:

- dostosowany do standardowych drzwi
- nie wymaga okablowania
- własne zasilanie z 4 szt. baterii
- możliwość zasilania zewnętrznego (z sieci)
- programowany przez użytkownika
- możliwość zdalnego otwarcia zamka
- awaryjne otwieranie
- współpracuje z najbardziej trwałymi i niezawodnymi kartami zbliżeniowymi oraz transponderami typu UNIQUE





Dane techniczne:

Nominalne napięcie zasilania:	baterijne 6V (4 szt. 1,5 V baterii alkalicznych typu AA), nie stosować akumulatorów
Zasilanie zewn. z zasilacza :	5-6VDC (Uwaga! przy przedłużaniu przewodów zasilacza należy zadbać o to, aby napięcie przy obciążeniu 200 mA nie spadało poniżej 4,9V)
Napięcie sygnalizacji wyładowanych baterii:	4,5 V \pm 0,2 V (sygnalizacja w czasie otwierania)
Pobór prądu:	max. 200 mA (w czasie otwierania) min. 20 μ A
Ilość zadziałań:	ok.15.000 (dla 3s czasu otwarcia zamka i baterii alkalicznych)
Czas aktywności zamka:	programowany od 1-9 s
Sygnalizacja działania:	optyczna i akustyczna
Możliwość zdalnego sterowania:	2 przewody i przycisk zwierny
Możliwość awaryjnego otwarcia drzwi:	klucz mechaniczny (wkładka patentowa)
Temperatura i warunki pracy:	+5°C do +50°C w suchym, niezapyłonym pomieszczeniu
Wymiary:	69 x 78 x 220 mm
Wymiary obudowy:	280 x 270 x 80 mm
Masa:	1,7 kg (korpus wraz z gałkokławką)
Uprawnienia:	karta zbliżeniowa lub 5-cyfrowy kod dostępu
Ilość kart otwierających/kodów dostępu:	max. 256 kart lub kodów
Ilość rejestracji:	750 ostatnich zdarzeń dla zamka

Transpondery:

UNIQUE	125 kHz
--------	---------

